



Fiche Technique de Rémy Bousseguie pour les salles équipées "Blanche-Neige, fille d'Afrique"

Jauge

Illimitée, en tout public
120 enfants, en scolaire

Espace scénique

- 8 m x 6 m x 5m (idéalement)
- Une estrade de 20 cm de hauteur si "salle à plat"
- Un plateau noir + pendrions ("boite noire")

Son

- Pour une jauge inférieure à 80 personnes, le spectacle peut être joué en acoustique
- Pour une jauge supérieure à 80 personnes, prévoir un micro (idéalement un micro-cravate)

Lumière (voir pages suivantes)

- 1 jeu d'orgue à mémoire. 30 Gradateurs (3 Kilos/circuit)
- Gélatine à fournir : 200 / 202 / 151 / 156 / #119
- 18 pc 1kw
- 4 Découpes 613
- 2Par 64 en CP 62
- 4 Pieds pour projecteurs.
- 2 platines de sol.

Mobilier / Instrument à fournir

- 1 chaise en bois ou métal (de hauteur normale)
- 1 table carrée, de type "bistrot"
- 1 instrument de percussion de type dum-dum ou, à défaut, un djembé

Accueil

Prévoir une loge ou, à défaut, un endroit pour se changer, équipée d'une table, d'une chaise, avec -si possible à proximité- un lavabo (eau chaude + savon) et un w.c.

Dans la loge, prévoir de l'eau, des boissons chaudes, des fruits secs ou frais de saison, des gâteaux...

LE CAS ECHEANT, la présence d'un technicien est requise pour installer les projecteurs, effectuer les réglages et assurer la régie lumière/son pendant la représentation.

Circuit	Projecteurs	Gélatines	Remarques
1	1 PC 1kw	151#119	FACE
2	1 PC 1kw	151#119	//
3	1 PC 1kw	151#119	//
4	1 PC 1kw	151#119	//
5	1 PC 1kw	202#119	//
6	1 PC 1kw	202#119	//
7	1 PC 1kw	202#119	//
8	1 PC 1kw	202#119	//
9	1 PC 1kw	200#119	Contre
10	1 PC 1kw	200#119	//
11	1 PC 1kw	200#119	//
12	1 PC 1kw	151#119	//
13	1 PC 1kw	151#119	//
14	1 PC 1kw	151#119	//
15	2 PC 1kw	W	Latéraux sur pieds, J+C devant scène
16	2 PC 1kw	W	Latéraux sur pieds, J+C mitard
17	2 Pars 64 CP 62	156	Sur platine, sol J+C devant scène
18	1 Découpe 613	W	Mitard (douche)
19	1 Découpe 613	151	découpe manteau (Jardin)
20	1 Découpe 613	151	découpe manteau (Mitard)
21	1 Découpe 613	151	découpe manteau (Cours)
30	Quartz		Service (Public)

Conduite Lumière		
	Circuits/ intensités	Remarques
M1	10/45 - 17/50 - 18/90 - 20/85 - 15+16/30	Arrivée conteur vers le Mitard
M2	2+3/85 - 9+10/65 - 17/50 18/95 - 19/30 - 20/40 - 21/30 - 15+16/30	Jeu de l'arc musical et Conte n°1
M3	2+3/80 - 10+13/85 - 16/65 - 17/85 - 18+20/FF	Chanson et Conte n°2
M4	10/45 - 17/50 - 18/90 - 20/85 - 15+16/30	Jeu de l'arc musical
M5	2+3/85 - 9+10/65 - 17/50 - 18/95 - 19/30 20/40 - 21/30 - 15+16/30	Conte n°3
M6	10/45 - 17/50 - 18/90 - 20/85 - 15+16/30 - 15+16/30	Jeu de l'arc Musical + fin. NOIR
M7	1à4/FF - 5à 8/65 - 9 à 14/FF - 15+16/70 - 19 à 21/FF	Salut
M8	30/FF	Eclairage du public

Cette fiche technique est donnée à titre indicatif.
N'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Tél. : 03 84 29 31 16

Créa Rentrée 2012-2013
Régie : Vincent HOUARD
technique@culturevilleneuve92.fr

PC 1000W

Platine

Dec. 613SX

Pied

PAR64 _ CP62



9

151

#119



12

200

#119

13

200

#119

10

151

#119

14

200

#119

11

151

#119

16

15

17

16

15

17

156

156

18

151

151

151

19

20

21

Circuits 30 :
éclairage
public

GRADINS

151

202

151

202

151

202

151

202

1

5

2

6

3

7

4

8

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m

0

1m

2m

3m

4m

5m

5m 4m 3m 2m 1m 0 1m 2m 3m 4m 5m

Cette fiche technique est donnée à titre indicatif.
N'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Tél. : 03 84 29 31 16